

## **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO**

Serviço de Impressão IPS - Impressoras Canon - MAC

Efetuado em:	Contacto:
02	apoio.informatico@ips.pt



# Índice

Download dos Drivers da Canon	4
Instalação da impressora	6
Impressão de Documentos	8
Duração dos trabalhos impressos	9



# Índice de figuras

Figura 1 – Seleção do driver da impressora	4
Figura 2 – Dowload dos drivers da impressora	4
Figura 3- Dowload das drivers das descargas	5
Figura 4 - Instalação do driver da impressora	5
Figura 5 – Instalação do drivers	6
Figura 6 – Caixa de autenticação (credenciais de administração)	6
Figura 7 – Preferências do Sistema	6
Figura 8 – Instalação da impressora	7
Figura 9 – Adicionar ferramenta "Avançadas"	7
Figura 10 – Selecionar opção "Avançadas"	7
Figura 11 – Menu "Avançados"	8
Figura 12 – Configuração da impressora	8
Figura 13 – Autenticação do utilizador na impressora	9



### DOWNLOAD DOS DRIVERS DA CANON

Deverá efetuar o download no website da Canon, em:

#### https://www.usa.canon.com

Para tal, basta seguir os passos infra:

1. Escolher o modelo "3525i II" Exemplo: ImageRunnerAdvance C3525i II

)						usa.canon.com	Ċ	
							DRIVERS & DOWNLO	ADS PR
	EXPLORE	PRODUCTS	LEARN	SUPPORT	ABOUT	SHOP	C	HOOSE A S
			We	lcon	ne t	o Canon Supp	ort	
				The offi	cial Sup	port Site for Canon Products		
		Be	gin typin	g your moo	lel name, and	then select your model from the o click the Go button	lisplayed list	
		З	525				Go	
		i	mageRUN	NER ADVAN	CE C <b>3525</b>	i		
			mageRUN	NER ADVAN	CE C <b>3525</b>	i II		
		i	mageRUN	NER ADVAN	CE C <b>3525</b>	i III		

Figura 1 – Seleção do driver da impressora

### 2.0 sistema operativo será detetado automaticamente.

#### Drivers & Downloads

Operating System	macOS Mojave v10.14 (Det	tected) 👻	Language	English -
Drivers	Software	Firmware	Utilities	SDK
Recommended Driver(s)				
File Name		Date	▼ File Size	\$
UFRII_v10.17.0_Mac.zip		10/17/18	53.9 MB	SELECT
Optional Driver(s)				
File Name		Date	▼ File Size	\$
UFRII_v10.18.0_Mac.zip		02/12/19	55.9 MB	CLOSE
UFRII v10.18.0 Printer Driver for Mac OS X IMPORTANT NOTE: If you have insta reinstall the printer in [Print & Fax]	supports; Mac OS X v10.9.5 to Iled a prior version of the or [Print & Scan] of [Syste	v10.11.6 / Mac OS X v10.12 to v10.14.2 printer driver, after installing t em Preferences].	he new version of the	printer driver, delete and
File name UFRII_v10.18.0_Mac.zip	Supporting	Documents		DOWNLOAD
FAX_v4.15.1_Mac.zip		10/17/18	14.1 MB	

Figura 2 – Dowload dos drivers da impressora



3. Clicar no driver pretendido para efetuar o download

••• < > 🗉		🗎 usa.canon.com	Ċ		0 1 7 +	
	DUCTS LEARN SUPPORT	ABOUT SHOP			Descargas L UFRILv10.18.0_Mac.dmg 58.7 MB	impar ©
Drivers & Down	loads				UFRILy10.18.0_Mac.dmg	0
Operating	System macOS Mojave v10.1	14 (Detected) 👻	Language	Englis	UFRII_v10.18.0_Mac.dmg 58,7 MB	0
Drivers	Software	Firmware	Utilities		mac-ps-v4150-00.dmg 34,7 MB	٢
Recommended Driver(s)						
File Name		💠 Date	👻 File Size			
UFRILvi0.17.0, Mac.zip Optional Driver(s) File Name UFRILvi0.18.0, Mac.zip	Locating and Instal When your download is complete p locate your downloaded files on you Safari 1. Mac Users - C Windows Use 2. Click the small 3. The folder that	Iling Your Download lease use the instructions below to beg ur computer. Click the down arrow in in the top r rsr - Click the gear wheel is in the image of the magnifying glass @ r contains your download will now b	in the installation of your do ight of the browser top right of the browser text to your download e open	× wnload or	SELECT CLOSE	2
UFRIL v10.18.0 Printer Drive	have installed a prior version o	f the actions drives after installing	on the new version of the	printer d	river delete and	

Figura 3- Dowload das drivers das descargas

Obs: O driver ficará alojado no seu computador, na pasta Downloads/Descargas. Instalação dos Drivers

Após efetuar o download do driver



Figura 4 - Instalação do driver da impressora

Seguir os passos infra para instalação dos drivers:

- 1. Executar o ficheiro descarregado
- 2. Selecionar Continuar nas próximas janelas
- 3. Na janela de *Contrato de Licença de Software* (licenças), clicar em *Concordo* para continuar a instalação





Figura 5 – Instalação do drivers

4. Introduzir as credenciais de administração do seu MAC e clicar em *Instalar Software* 

Digite a sua	palavra-passe para permitir.
Utilizad	or:
Palavra-pass	se:
	Cancelar Instalar softwar

Figura 6 – Caixa de autenticação (credenciais de administração)

#### **INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA**

Para prosseguir com o processo, deverá seguir os passos abaixo:

1. Aceder às Preferências do Sistema



Figura 7 – Preferências do Sistema



2. Selecionar o menu Impressão e Digitalização

•••	<[>[     ]		Preferê	ncias do Si	stema	(	Q Pesquisa	0
Geral	Secretária e Protecção de Ecrã	Dock	Mission Control	Idioma e Região	Segurança e Privacidade	Q Spotlight	Notificações	
Monitores	Poupança de Energia	Teclado	Rato	Trackpar	Impressão e Digitalização	Som		
iCloud	Contas da Internet	Extensões	Rede	Bluetooth	Partilha			
Utilizadores e Grupos	Controlo Parental	App Store	Ditado e Fala	Data e Hora	Disco de Arranque	Time Machine	Acessibilidade	
CUDA	Flash Player							
	F	igura 8	– Instald	ição da	impress	ora		

- 3. Deverá personalizar a barra de ferramentas de acordo com as instruções abaixo:
  - a. Premir o botão direito (numa área que não contenha ícones) e escolher "Personalizar *barra de ferramentas"*

00		Adicional
🔒 🎯 🚔	√ ícone e texto	
Predefinição IP Windows	Só ícone	
Nama	Só texto	
None	ocura bana de lonamentas	
	Usar tamanho pequeno	
	Personalizar barra de ferramentas	

Figura 9 – Adicionar ferramenta "Avançadas"

b. Arrastar a opção Avançadas, e para finalizar escolher, Terminado.

Windows	Avançadas	IP	Predefinição
0			
Pesquisar	Espaço	Espaço flexivel	
Pesquisar arraste o conjun	Espaço to predefinido para a	Espaço flexivel	i.
Pesquisar arraste o conjun	Espaço	Espaço flexivel a barra de ferramentas Q	<b>.</b>

Figura 10 – Selecionar opção "Avançadas"

c. A barra de ferramenta fica personalizada da seguinte forma:





Figura 11 – Menu "Avançados"

d. Selecionar a opção Avançadas e inserir os seguintes dados:
Tipo: Windows printer via spoolss

Dispositivo: Another Device

URL: smb://172.21.8.68/ImpressoraIPS?encryption=no

**Nome:** *ImpressoralPS* 

Use: selecionar o driver "C3525/3530" e para finalizar clicar em OK, seguido de OK.

		Adicionar				
0 0	and and			🛛 🔵 😑 Software d	la impressora	
			Q Pe			
Predefinição IP	Windows Avançadas				Q 3525	8
				Canon iR-ADV C3525/3530		
Time	Windows printer via encoles			Canon iR-ADV C3525/3530 III		
Tipo:	windows printer via spoolss		_	Canon iR-ADV C3525/3530 III PS		
Dispositivo:	Outro dispositivo			Canon iR-ADV C3525/3530 PS		
	(			HP Color LaserJet CP3525		
URL:	smb://172.21.8.68/ImpressoralPS					
u Impr	associal					
Nome: Impr	6330181F 5		-			
Local:					Cancelar	ОК
Usar: Sele	ecionar software				Ŷ	
					Adicionar	
						A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A REAL PRO

Figura 12 – Configuração da impressora

e. Na lista de software, escolher o driver pretendido.

#### IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Quando imprimir deverá optar pela gravação das suas credenciais, para que não seja necessário a constante introdução a cada impressão efetuada.

#### intranet\nome.apelido



Paragraph	Styles	Insert Themes
· 🏷 := · j= · j= · @@ [[ · A · ]] = ] = ] = (= · ]] · [] ·	AaBbCcDdEr Normal No Spacing Heading 1 AaBbCcDdEr Heading 2 A	Text Box Shape Picture Themes
(3 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1 . 4 . 1 . 5 . 1 . 6 .	· 2 · · · 8 · · · 9 · · · 1D · · · 11 · · · 12 · · · 18 · · · 14 · · · <u>A</u> · · · 16 · · · 17 · · · 1 <u>k</u> )	
hgAHgshgaHDGahgdhjag	Digite o seu norr impressora "Imp Nome: Palavra-passe: ✔ Guardar palav	ne e palavra-passe para a rressoralPS". intranet\sandra.mena ••••••• vra-passe no porta-chaves Cancelar OK

Figura 13 – Autenticação do utilizador na impressora

#### DURAÇÃO DOS TRABALHOS IMPRESSOS

Após a impressão de um documento, o mesmo fica na fila de impressão (*print queue*) até que seja liberto da impressora. Um trabalho mantém-se na fila de impressão pelo período máximo de 24 horas.

	Adicionar impressora						
		Ē		Ē	Øø		
		Predefinição	IP	Windows	Avançadas		
Type:	Windows printer via spoolss						
Device:	Outro dispositivo						E
URL:	smb://172.21.8.68/ImpressoralP	S?encryption=n	0				
Nome:	ImpressoralPS						
Nome:	ImpressoralPS						
Nome:	ImpressoralPS						
Nome: Local: Usar:	ImpressoralPS Canon iR-ADV C3525/3530						
Nome: Local: Usar:	ImpressoralPS Canon iR-ADV C3525/3530						



Para mudar o caminho das impressoras já instaladas, apesar do recomendado é reinstalar com o caminho certo:

Abrir Terminal.app e escrever: cupsctl WebInterface=yes e depois pressionar em Enter.

Abrir página da internet: http://127.0.0.1:631/printers

Clicar na impressora que se pretende modificar "ImpressoralPS".

Fazer login com admin do computador, por exemplo: admin.di